

GE
Security

AS610RF Sirena esterna autoalimentata via radio
Guida Introduzione Prodotto



Informazioni Prodotto

- Descrizione Prodotto:** Sirena esterna autoalimentata via radio.
- Codice Prodotto:** AS610RF.
- Introduzione Prodotto:** La sirena AS610RF di GE Security è una sirena completamente via radio progettata per l'utilizzo all'esterno. La sirena comprende un modulo ricetrasmittitore che permette di collegarla semplicemente a qualsiasi centrale cablata o via radio.
- Disponibilità Prodotto:** Il prodotto è disponibile per l'ordine.
- Documenti Aggiuntivi:** I seguenti documenti possono essere scaricati dal sito www.gesecurity.it :
- Manuale di installazione AS610RF
Leaflet AS610RF

Descrizione Funzioni

Nessun cavo di collegamento

La AS610RF è una sirena stand-alone via radio creata sulla base della sirena AS612; viene comandata da un'unità ricetrasmittente, fornita con la sirena, che può essere collegata a qualsiasi centrale di allarme. La sirena e l'unità ricetrasmittente vengono registrate reciprocamente con una semplice procedura. Su di un'unità ricetrasmittente possono essere registrate fino ad 8 sirene.



Segnalazioni trasmesse

La sirena può ricevere i segnali di attivazione di un allarme e di stato sistema (inserito o disinserito). La segnalazione acustica dell'allarme può essere selezionata tra 4 differenti modulazioni. La durata della segnalazione di allarme può essere impostata separatamente per l'altoparlante (30-60-90 secondi) e per il lampeggiante (30-90-300 secondi). La variazione di stato del sistema da

inserito a disinserito e viceversa può essere comunicata tramite segnalazione visiva (con il lampeggiante), acustica o entrambe. La sirena trasmette verso la centrale i segnali di manomissione, supervisione, e batteria bassa.

Alimentazione

La sirena viene alimentata da due batterie al litio di tipo "D" da 3,6V. Il pacco batterie incluso ha una durata minima di 3 anni. La potenza sonora della sirena è di 105 dB a 1 m.

Portata

La sirena ed il ricetrasmittitore trasmettono sulla frequenza di 433,92 MHz. La portata radio in campo aperto è di 100 metri.

La tua opinione sul prodotto

Tramite il seguente link http://supportcentral.ge.com/esurvey/take_survey.asp?p=17778&d=2031028 potrete compilare il questionario di valutazione della nuova sirena via radio AS610RF. Il questionario, che verrà gestito in forma anonima, ci aiuterà a valutare eventuali accorgimenti migliorativi che possono essere introdotti nel prodotto da te installato. Maggiori saranno le informazioni fornite, migliore sarà l'analisi che riusciremo ad effettuare. Ti chiediamo la massima sincerità e spirito critico e ringraziamo anticipatamente per la gentile collaborazione.